

# Lotsljus "SIGNALBAU BLAUERT"

---

Tryck **P** Nu visas:

programming  
Red : 005 s

Sätter man "Red" på 5 sekunder betyder det att ljuset inte kan slå om till grönt inom 5 sekunder efter att det slagit om till rött.

Tryck **>** Nu visas:

programming  
Green : 025 s

Detta är den tid som ljuset är grönt efter att man tryckt på lots-kontrollen. Använder man IR-detektor på ljuset, är detta värde ett max-värde, alltså den tid det vid mycket trafik maximalt är grönt.

Tryck **S** för att spara.

Används IR-detektor, fortsätt på denna sida:

Tryck **V** Nu visas:

Presetting  
Green min : 020 s

Detta är den tid det vid låg trafikintensivitet det är grönt. Bör sättas på minst 15 sekunder, då ouppmärksamma trafikanter kan behöva tid på sig att komma iväg.

Tryck **>** Nu visas:

Presetting  
G -Time-Ext: 005 s

Detta är den tid det maximalt får vara mellan fordonen som passerar IR-detektorn. Ställer man in 5 sekunder, så slår ljuset om till rött när det är mer än 5 sekunder mellan passerande fordon.

Tryck **>** Nu visas:

Presetting  
red amber : 004 s

Den tid som ljuset, efter att slå om från rött, är både rött och gult.

Tryck **>** Nu visas:

Presetting  
amber : 004 s

Den tid som ljuset, efter att slå om från grönt, är enbart gult.

Tryck **S** för att spara.



**Ramudden**

Ramudden Box 1006 818 21 Valbo  
Tel. 026-668980 info@ramudden.se